Bedienfeld + Steuerungskasten Vorhang H=1,5m

Anschluss Technikrack 1m3m

Technikrack

Anschluss Vorhangsteuerung-Bedienfeld H=1,5m

Anschluss Vorhangmotor H=3m

Vorhangkasten Trockenbau Parkposition Hauptvorhang (Tiefe=0,25m) abschließende Höhe = UKFD verschließbare Türen an beiden Seiten

Anschluss Bedienfeld H=1,5m, Steuerleitung zu Bedienfeld in Vorhangspeicher

Bedienfeld in Vorhangspeicher H=1,5m

Treppe

Bühnenpodest höhenverstellbar, 2x1m 3x7 Stk + 3xPodeste in Sondermaß

Anschluss Wandanschlusskasten hinten

Vordanschlusskasten 2 UK=0,8m

Vordanschlusskasten 1 in Sitznähe integriert nach Vorgabe Architekt

Anschluss Wandanschlusskasten hinten

VAK1

Überschlier eingepasst 13.05.25

Legende

- Profilscheinwerfer
- Fresnel Linse 200W
- Schwarzlicht BAR
- Vorhang verschieb.
- Schienensys. Licht
- Fresnel Linse 60W
- LED BAR
- Flat PAR

WAK Bestückung

WAK1+WAK3 (Typ2)
- 2x Bedienfeld
- 1x AV-Transmitter
- 4x Schuko

WAK2+WAK6+WAK7 (Typ1)
- 1x Bedienfeld
- 1x AV-Transmitter
- 4x Schuko

WAK4+WAK5 (Typ3)
- 1x Audio Out
- 4x Schuko

	Datum	Name
Gez.	07.11.2025	PS/MAS
Gepr.		

MMT Network GmbH
Helmholtzstr. 2-9
10587 Berlin
Telefon 030 31017221 Telefax 030 31016918

Maßstab 1:100

Martin Niemöller Gesamtschule
Grundriss Aula EG
Audio / Video / Bühnentechnik
Ausführungsplanung

MMT NETWORK